

[test, urzędzenia](#)

Test urzędzenia

Aby sporządzić protokół z testu urzędzenia należy w pole „ident urzędzenia” wpisać identyfikator testowanego urzędzenia a następnie kliknąć przycisk „WYŚLIJ ZAPYTANIE”.

1	19/11/2018 FOK/001/09/2018 369/2018 0017 ACKERMANN ACKERMANN FAHRZEUGBAU
---	--

Wpłaty:
Wyплаты:

Na ekranie pojawi się treść protokołu. Należy wypełnić poszczególne pola zgodnie z poleceniami. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk „ZAKOŃCZ”. Na ekranie pojawi się informacja z identyfikatorem urzędzenia do którego załączono protokół.

Wypełnianie protokołu można przerwać w każdej chwili klikając ikonkę „domku” u góry ekranu. Jeśli zechcemy wrócić do edycji tego protokołu to ponownie wpisujemy identyfikator tego samego urzędzenia i pojawi się na ekranie treść protokołu, którego edycję przerwaliśmy.

W kartotece urzędzeń serwisowanych mamy pole „Wyrób ident”[WorkAssetOuts.WareIdent]. W to pole należy wpisać identyfikator pozycji z katalogu towarów i usług, który będzie określał z jakiego rodzaju urzędzeniem mamy do czynienia. Zaś w tym towarze w polu „Plik obr.”[KS_BLOZ] wpisujemy identyfikator typu protokołu jaki obowiązuje przy tego rodzaju urzędzeniu.

Plik z przygotowanym szablonem protokołu musi mieć właściwą strukturę. Jest to plik w formacie xml.

Przykład pliku szablonu protokołu:

Początek pliku:

```
<?xml version=„1.0” encoding=„iso-8859-2” standalone=„yes” ?>
<firmatic rproc='mbpro_2691.p' token='' codebreakpoint='2691'>
<table name='Brooklyn PLUS DAC037-18'>
<lastaction lp='0'><flag_ok>yes</flag_ok><error>Brooklyn PLUS DAC037-18</error></lastaction>
```

Linie:

Linia z polem tekstowym:

```
<linia typ='tekst'><lp label='headless'>1</lp><field>RegistrationNumber</field><etykieta
label='etykieta'>Board serial number</etykieta><numer_szablonu/><numrecassetout/><wartosc
label='wartosc' editable='true' editmode='inner_static' input_proc_num='2694'>Board serial number
ZDB</wartosc></linia>
```

Linia z polem logicznym:

```
<linia typ='log'><lp label='headless'>4</lp><field></field><etykieta label='etykieta'>Check if
```

there are no missing or incorrectly mounted elements.</etykieta><numer_szablonu/><numrecassetout/><wartosc label='wartosc' editable='true' editmode='inner_static' input_proc_num='2694'><checkbox value='false'></checkbox>false</wartosc></linia>

Koniec pliku:

```
<linia typ='end'><lp proc_num='2699'>0</lp><mode z='z'>999</mode><button_name>Zakoncz</button_name><numer_szablonu/><numrecassetout/></linia></table></firmatic>
```

[Ogólne zasady postępowania się programem FIRMATIC - wersja graficzna](#)

From: <http://www.firmatic.pl/dokuwiki/> - **Firmatic**

Permanent link: <http://www.firmatic.pl/dokuwiki/doku.php?id=wybor-urzadzenia-do-testu-2676&rev=1542983878>

Last update: **2018/11/23 15:37**

